

**BOSCH**

Életre tervezve

Elektromos kéziszerszámok kereskedelmi és ipari felhasználásra

Digitális multiméter

## PRO GDM 600-15



Hatékony multiméter inverz kijelzővel és True RMS pontossággal

### A legfontosabb adatok

**Rendelési szám** 0 601 077 300

## Műszaki adatok

### További adatok

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| AC feszültség                   | 600 V            |
| AC feszültség, felbontás        | 0,1 mV           |
| AC feszültség pontossága        | $\pm 1,0 \% + 3$ |
| AC áram                         | 10 A             |
| AC áram, felbontás              | 0.001 A          |
| AC áram pontosság               | $\pm 1.5 \% + 3$ |
| DC feszültség                   | 600 V            |
| DC feszültség, felbontás        | 0,1 mV           |
| DC feszültség pontossága        | $\pm 0,5 \% + 2$ |
| DC áram                         | 10 A             |
| DC áram, felbontás              | 0,001 A          |
| DC áram pontosság               | $\pm 1,0 \% + 3$ |
| Ellenállás                      | 40 M $\Omega$    |
| Ellenállás, felbontás           | 0,01 MOhm        |
| Ellenállás, pontosság           | $\pm 2,0 \% + 5$ |
| Kapacitív                       | 1000 $\mu$ F     |
| Kapacitív ellenállás, pontosság | $\pm 1,9 \% + 2$ |
| Folyamatosság                   | Igen             |
| Folytonossági felbontás         | 0.1 Ohm          |
| Folytonossági pontosság         | $\pm 1.0 \% + 5$ |
| Frekvencia AC A min             | 600              |
| Frekvencia AC A max             | 10               |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Frekvencia felbontóképesség | 0,01 Hz                |
| Frekvencia, pontosság       | $\pm 0,1 \% + 2$       |
| IP védettség                | IP65                   |
| Valódi RMS                  | Igen                   |
| Biztonsági osztály          | CAT III 600 V          |
| Kijelző típusa              | LCD, inverz            |
| Akusztikus visszajelzés     | Igen                   |
| Frekvenciamérési tartomány  | 50 kHz ACV / 2 kHz ACA |
| Kábeltörés észlelése        | Nem                    |

**BOSCH**

Életre tervezve

Elektromos kéziszerszámok kereskedelmi és ipari felhasználásra

## Előnyök:

- A tartósságot és ütésállóságot biztosító IP65-védettségének köszönhetően a szélsőséges munkakörülmények között is megállja a helyét
- Mérés sokoldalúan: frekvencia, folytonosság, ellenállás és elektromos kapacitás a min./max./átlag értékek rögzítésével
- Kompakt kialakítás az egykezes használathoz, valamint támaszték és mágneses felfüggesztés lehetősége a kéz nélküli használathoz

