



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok		
Névleges áram		24 A

Geometriai adatok		
Szélesség		14,5 mm / 0.571 inch
Magasság		6 mm / 0.236 inch

Anyag információk		
Szín		szürke
Szigetelőanyag		Poliamid (PA66)
UL94 szerinti gyúlékonysági osztály		V0
Tűz terhelés		0.009 MJ
Súly:		1.8 g

Kereskedelmi adatok		
Product Group		17 (TOP JOB Installation Terminal Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)		100 (25) db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4044918270922
Vámtarifaszám		85366990990

Product Classification	
UNSPSC	39121410
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Letöltések

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 780-454


↓

Documentation			
Bid Text			
780-454	19.02.2019	xml 2.91 KB	↓
780-454	28.04.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-454	EPLAN Data Portal 780-454
	WSCAD Universe 780-454
	ZUKEN Portal 780-454

Szerelési útmutató

Közösítés




Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé. Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapocspontba.



Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.


Közösítés



Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.


Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.

Közösítés


**Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:**

Helyezze a működtető szerszámot a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.


Közösítés

**Lépcsőzetes áthidaló (hét kontaktus)**

Áthidaló lábak letörése. Az áthidaló kontaktusokat külön-külön le lehet törni, ha előtte meghajlítjuk őket. A megmaradó szigetelés megfelel a légrésekre és a kúszóáramútra vonatkozó követelményeknek.

**Lépcsőzetes áthidalók**

Jelölés filctollal.

**Lépcsőzetes áthidalók egy áthidaló nyílásban:**

Lépcsőzetes áthidalásokat egyedi igény szerint is létre lehet hozni, például egy eltérő potenciállal rendelkező sorkapocs összekötésekor. Figyeljen arra, hogy csak egy áthidaló láb érintkezzen a sorkapoccsal. Az egyedi kialakítású, lépcsőzetes áthidalók áthidaló lábai a második áthidalóban kialakított réseken keresztül érintkeznek a sorkapoccsokkal. Ütközésig nyomja be az előre összeszerelt lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.