



Szín: ■ szürke

Elektromos adatok		
Névleges áram		24 A

Geometriai adatok		
Szélesség		19,5 mm / 0.768 inch
Magasság		6 mm / 0.236 inch

Anyag információk		
Szín		szürke
Tűz terhelés		0.013 MJ
Súly:		2.1 g

Kereskedelmi adatok		
Product Group		17 (TOP JOB Installation Terminal Blocks)
Nagy ECS (kis ECS)		50 (25) db
Csomagolás típusa		Doboz
Származási ország		DE
GTIN (globális kereskedelmi áruazonosító szám)		4044918270977
Vámtarifaszám		85366990990



Product Classification		
UNSPSC		39121410
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 10.0		EC000489
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption


Letöltések	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 780-455	↓

Documentation			
Bid Text			
780-455	19.02.2019	xml 2.91 KB	↓
780-455	28.04.2017	doc 24.00 KB	↓

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 780-455	EPLAN Data Portal 780-455
	WSCAD Universe 780-455
	ZUKEN Portal 780-455

Szerelési útmutató	
Közösítés	
	
Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé. Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapocspontba.	Két potenciál közösítése egy áthidalónyílásban, rendkívül vékony, lépcsőzetes áthidalókon keresztül.


Közösítés



Fordítsa a lépcsőzetes áthidalók piros részeit a belső oldal felé.


Ütközésig nyomja be a lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.

Közösítés


**Lépcsőzetes áthidaló eltávolítása:**

Helyezze a működtető szerszámat a lépcsőzetes áthidalók közé, majd emelje ki az áthidalót.


Közösítés

**Lépcsőzetes áthidaló (hét kontaktus)**

Áthidaló lábak letörése. Az áthidaló kontaktusokat külön-külön le lehet törni, ha előtte meghajlítjuk őket. A megmaradó szigetelés megfelel a légrésekre és a kúszóáramútra vonatkozó követelményeknek.

**Lépcsőzetes áthidalók**

Jelölés filctollal.

**Lépcsőzetes áthidalók egy áthidaló nyílásban:**

Lépcsőzetes áthidalásokat egyedi igény szerint is létre lehet hozni, például egy eltérő potenciállal rendelkező sorkapocs összekötésekor. Figyeljen arra, hogy csak egy áthidaló láb érintkezzen a sorkapoccsal. Az egyedi kialakítású, lépcsőzetes áthidalók áthidaló lábai a második áthidalóban kialakított réseken keresztül érintkeznek a sorkapoccsokkal. Ütközésig nyomja be az előre összeszerelt lépcsőzetes áthidalót a kapcsolópontba.